

DE Datenblatt

Präsenzmelder AP-FR PRO 360° 2-Kanal



Präsenzmelder steuern Beleuchtungs-, aber auch Heizungs-, Lüftungssysteme und Klimaanlage perfekt. Und das besonders effizient.
Sie werden bei der geringsten Bewegung aktiv.
Der ideale Manager für Büros, Besprechungsräume,...

Montageart: Aufputz Wand oder Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat




Art.Nr. 5010.00010.0196

EAN 9008954259926

Technische Daten

Anschlussspannung: 220 - 240V AC, 50-60Hz
Standby-Verbrauch: < 0,5W
Max. Schaltsrom: ≤ 10A
Anschluss: Schraubklemme, 5polig
Schaltleistungen: *Kanal 1* - Glühlampen: max. 2000W
Halogen 230V: max. 1000W
Halogen 12V konventionel: max. 600W
Leuchtstofflampen: max. 600W
LED Lampen: max. 400W
Energiesparlampen: max. 400W
Min. Anschlusslast: 1W
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsbereich: 1,2m bis 7m Radius
bei 2,5m Montagehöhe
Helligkeitsbereich: 10 - 2000 Lux
Ausschaltverzögerung: *Kanal 1* - 5 Sek. - 30 Min. / Test / Impuls
Kanal 2 - 10 Sek. - 60 Min.
Impulsbetrieb: 1 Sek.
Statusanzeige: rote LED für Testbetrieb und Infrarot-Erkennung



Kanal 2 - potentialfreier Kontakt (D1 / D2)

Max. 10A (cos = 1) bei ≤ 250V AC
Max. 1A (cos = 0.4) bei ≤ 250V AC
Max. 3A bei ≤ 30V DC

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material: Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart: IP44
Schutzklasse: SKII Schutzisoliert
Temperaturbereich: -0°C bis +45°C

Zubehör:

inklusive Montagematerial
optional 5010.99000.0296 IR-Fernbedienung



Abmessungen:

(Øxh = Durchmesser x Höhe)

Øxh: 115 x 45mm



Geeignet zur Montage auf Standard UP-Dosen (60mm Lochabstand)



Schnellsteck-Klemmblock für einfache und schnelle Verdrahtung



inkl. Objektivschutz zur Einschränkung des Erfassungsbereichs

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.