

Datenblatt

HF HALOGENFREI



PXE Betondosen

Betondosen zur Installation an Schalungselementen

Je nach Type mehrere Leitungseinführungen zum ausknacken oder bohren

Die Beton-Gerätedosen und Flügelbetondose sind anreih- bzw. kombinierbar

Montageart: Beton - Einbau
Befestigungsdeckel: gelb RAL 1023
Dosenmittelteil: blau RAL 5012
Anschlussdeckel: hellgrün RAL 6016
Kuppeltrichter: dunkelgrün RAL 6029
Material: Polypropylen



Art.Nr.	3503.01001.0098	PXE Beton-Gerätedose 3tg 68x58 anreihbar
Art.Nr.	3503.01002.0098	PXE Beton-Gerätedose 3tg 68x72 anreihbar
Art.Nr.	3503.01003.0094	PXE Beton-Gerätedose 3tg 88/68x72
Art.Nr.	3503.01006.0098	PXE Beton-Deckenverbindungsdose 3tg 68x93
Art.Nr.	3503.01007.0098	PXE Beton-Deckenverbindungsdose 3tg 68x107
Art.Nr.	3503.01012.0098	PXE Flügelbetondose
Art.Nr.	3503.01018.0098	PXE Beton-Deckenverbindungsdose 2tg 60x105

Technische Daten

Bemessungssp. 400V AC
Halogenfrei: Ja
Temperaturbereich: -10° bis +70° C
Schutzart: IP30
Material: Polypropylen
Brandverhalten: Selbstverlöschend bis 650°C nach ÖVE EN 50086 UL94 HB
Norm: geprüft nach EN 606470-1, EN 60670-22

Außenabmessungen

Øxt = Durchmesser x Tiefe
lxbxh = Länge x Breite x Höhe

3503.01001.0098	Øxt	68 x 58mm
3503.01002.0098	Øxt	68 x 72mm
3503.01003.0094	Øxt	88/68 x 72mm
3503.01006.0098	Øxt	68 x 93mm
3503.01007.0098	Øxt	68 x 107mm
3503.01012.0098	lxbxh	300 x 70 x 52mm
3503.01018.0098	Øxt	60/85 x 105mm

Einführungen

Ø = Durchmesser

2x max. Ø 25mm
6x max. Ø 25mm
7x max. Ø 25mm
6x max. Ø 25mm
10x max. Ø 25mm
3x max. Ø20mm und 4x max. Ø25mm
4x max. Ø32 mm und 6x max. Ø20mm

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.