



Datenblatt

FR Wannenleuchte Facility 55W Multiwatt CCT

LED FR Wannenleuchte in moderner Optik mit optionaler Grundlichtfunktion

Leistung zweistufig einstellbar. Zur Montage im Freien geeignet.

Farbtemperatur umschaltbar.



Montageart: Anbau Wand / Decke

Farbe: arau

Material: Polycarbonat

Art.Nr. 2000.20055.1696 **EAN** 9008954563061



Elektrik

LED (nicht austauschbar) Lichtquelle: LED-Lebensdauer: L80/B50 (25°C) 20.000 Std.

36W 55W Leistung:

Lichtstrom: abhängig von Leistung und Farbtemp.

Ähnlichste Farbtemperatur: einstellbar mit Schalter

Farbwiedergabe: CRI = 85 Lichtaustritt: direkt Symmetrie: symmetrisch Abstrahlwinkel: 117°

nein Dimmbar: Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)

220 - 240V AC Anschlussspannung:

Steckklemme 4-polig, max. 2,5mm2 Leuchtenanschluss:

Gehäusedaten

Farbe: grau

Material Gehäuse: Polycarbonat Material Abdeckung: Polycarbonat opal

UV stabilisierend:

Schutztechnik

Schutzart:

SK II - Schutzisoliert Schutzklasse: Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Schlagfestigkeit: IK08

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen (lxbxh = Durchmesser x Höhe)

1500 x 90 x 82mm lxbxh

| | 3000K | 4000K | 6000K | |
|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| Leistung (*) | Lichtstrom | Lichtstrom | Lichtstrom | (φ _{use} 360°, brutto) |
| 36W | 5200lm | 5500lm | 5100lm | |
| 55W | 8600lm | 8900lm | 8400lm | |


(*) durchschnittliche max. Leistung, Leistung im Betrieb mit Lichtfarbe 4000K ca. 1-2W niedriger

BaseLIGHT: Grundlichtfunktion mit ca. 10% Leistung und Lichtstrom

Referenzeinstellung: 4000K (NW), 100% Leistung (Einstellbar mit DIP Schalter am LED Treiber)

Einstellung Lichtfarbe

Schalter an der Leuchteinheit:




Aktivierung BaseLIGHT

Die Nutzung der BaseLIGHT-Funktion ist optional möglich: Dauer-Spannung 230V muss an Klemme L angeschlossen werden.

Uber die Klemme L' wird das Hauptlicht (100%) angeschlossen. Dieses kann manuell über Schalter, Bewegungsmelder,...Klemme L' ein-/ausgeschaltet werden.

Einstellung der Helligkeitsschwelle

Erfolgt über 2 DIP Schalter am LED Treiber. Die Helligkeitsschwelle bestimmt, unterhalb welcher Helligkeit das BaseLIGHT einschaltet.



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (2000200551696-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.