

DE Datenblatt

Anbauleuchte LUNA IP54



Energiesparende LED Anbauleuchte mit angenehmer, homogener Lichtverteilung.
Einfache Montage mittels beiliegender Montageplatte.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2006.01001.0196	R280 18W	EAN	9008954365320
Art.Nr.	2006.01002.0196	R330 24W	EAN	9008954365337

Elektrik

Lampentyp:	LED - nicht austauschbar
Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) Ø 50.000 Stunden
Leistung:	18W 24W
Lichtstrom:	3200lm 4200lm (φ_{use} 360°)
Farbwiedergabe:	CRI > 80
Ähnlichste Farbtemperatur:	CCT - 3000K, 4000K, 5000K
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	114°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	LED Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V AC
Leuchtenanschluss:	R280 - Steckklemme 3-polig, max. 1,5mm ² R330 - Steckklemme 4-polig, max. 1,5mm ²

Montage + Anschluss

- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageplatte von Leuchte abnehmen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Montageplatte durchführen
- > Montageplatte mit Schrauben montieren
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Leuchtkörper an Montageplatte befestigen (eindreihen)
- > Netzspannung einschalten

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	SK II - Schutzisolation
Temperaturbereich:	-20°C bis +45°C

Zubehör

inklusive:	Montagematerial
------------	-----------------

Abmessungen

	Øxh = Durchmesser x Höhe
R280 18W	Øxh 280 x 70mm
R330 24W	Øxh 330 x 70mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **C**
(2006010010196-L, 2006010020196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.