DE

Datenblatt

Anbauleuchte OMEGA backlight



Montageart:	Anbau Wand / Decke	**Art.Nr.**	2013.01136.1996	**Schwarz**
Farbe:	Schwarz / Weiß	**Art.Nr.**	2013.01136.0196	**Weiß**

Elektrik

Lampentyp:	LED (nicht austauschbar)
Lebensdauer:	L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung:	36W / 30W / 24W - einstellbar mit Schalter
Lichtstrom:	max. 6200lm (4000K)
Farbwiedergabe:	CRI ≥ 85
Ähnlichste Farbtemperatur:	CCT - 3000K / 4000K / 5000K
Lichtaustritt:	direkt / indirekt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	117°
Dimmbar:	nein
Vorschaltgerät:	LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V~ / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 2-polig, max. 1,5mm²

	3000K	4000K	5000K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
36W	5400lm	6200lm	5900lm
30W	4700lm	5100lm	5000lm
24W	3800lm	4100lm	4000lm

(φ_{use} 360°)
Referenzeinstellung: 36W / 4000K

Gehäusedaten

Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Verschlussart:	geschraubt
Schlagfestigkeit:	IK06

Schutztechnik

Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert
Temperaturbereich:	-25°C bis +45°C
UV-Schutz:	ja

Zubehör inkl. Schrauben und Dübel

Abmessungen Øxh=Durchmesser x Höhe
Øxh 400 x 68mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **C**
(2013011361996-L, 2013011360196-L)

WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und
keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at