

Datenblatt

AP-FR Schalter- und Steckdosenprogramm B2



Elegantes AP-FR Schalterprogramm im modernen Design

Mehrfachsteckdosen durchverdrahtet

Kabeleinführung 2-fach

Montageart: Aufputz
Farbe: grau-schwarz
Material: Kunststoff



Art.Nr. 5004.08431.1870 AP Ausschalter B2 1pol.
Art.Nr. 5004.08435.1870 AP Serienschalter B2
Art.Nr. 5004.08436.1870 AP Wechselschalter B2

Art.Nr. 5004.08205.1870 AP Steckdose B2
Art.Nr. 5004.08212.1870 AP Steckdose B2 2f wr
Art.Nr. 5004.08214.1870 AP Steckdose B2 3f wr
Art.Nr. 5004.08209.1870 AP Steckdose B2 MSK
Art.Nr. 5004.08216.1870 AP Steckdose B2 MSK 2f sr
Art.Nr. 5004.08215.1870 AP Steckdose B2 MSK 2f wr
Art.Nr. 5004.08237.1870 AP Steckdose B2 MSK 3f wr

Schalter

Anschlussspannung: 250V AC
Bemessungsstrom: 10A
Schutzart: IP54
Halogenfrei: Nein
Anschlussklemmen: Schraubklemmen 0,75-2,5mm²

Steckdosen

Anschlussspannung: 250V AC
Bemessungsstrom: 16A
Schutzart: IP54
Halogenfrei: Nein
Anschlussklemmen: Schraubklemmen 0,75-2,5mm²

Abmessungen

(lxbxt = Länge x Breite x Tiefe)

	Steckdose	Schalter
1-fach:	66 x 77 x 50mm	66 x 77 x 51mm
2-fach:	133 x 77 x 50mm	
3-fach:	200 x 77 x 50mm	



Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.